

Руководство по установке WIFI на 3” принтере этикеток

Тест-ссылка для скачивания: <https://disk.yandex.ru/d/0GbrhBKpKda8Sg>

1. Включить модуль WIFI

Синтаксис Команды

```
WLAN ON
```

Описание

Эта команда используется для включения модуля WIFI.

Необходимо перезагрузить принтер.

2. Выключить модуль WIFI

Синтаксис Команды

```
WLAN OFF
```

Описание

Эта команда используется для отключения модуля WIFI.

Необходимо перезагрузить принтер.

3. Установить SSID локальной сети

Синтаксис Команды

```
WLAN SSID "ssid"
```

Описание

Эта команда используется для установки SSID вашей беспроводной сети в модуле WIFI.

4. Установить пароль WLAN

Синтаксис Команды

```
WLAN WPA "key"
```

Описание

Эта команда используется для установки режима безопасности WPA.

Эта команда может быть только установлена, но не проверена.

5. Установить IP-адрес WLAN

Синтаксис Команды

WLAN IP "ip", "mask", "gateway"

Описание

Эта команда используется для установки определенного статического IP-адреса для печати.

WLAN SSID, WLAN WPA и WLAN IP должны быть установлены одновременно.

Как установить?

1. Включить модуль WIFI

The screenshot displays the 'NET Set' configuration section of the 'POS printer test tool V3.2'. It includes fields for 'Local IP', 'Printer IP', 'New IP', and 'New ID', each with a 'Refresh' button. There are also buttons for 'Auto Set Ip', 'Connect', 'Ping', 'Set New IP', 'NetMonitor', and 'New ID'. Below this, there are controls for 'Content', 'NO.', 'Rep', 'HEX', 'Clear', 'AutoSend', 'Cyc', and 'CutPaper'. A large text area contains the command 'WLAN ON' with a red arrow pointing to it and the text 'Input command at here, Cursor need at next line'. The interface also features a 'Print' button, a 'Cut Paper' button, 'Open cash drawer', 'Traditional', 'Driver Print', 'Advanced', and '中文简体' buttons. At the bottom, there is a 'POS' logo, the text 'POS printer test tool V3.2', a timestamp '2020-09-10 11:56:19', and the text 'Power by Lee (C) 2020'.

2. Настройка беспроводной сети

Port Select
 LPT COM USB NET

Printer Type
 POS-58 POS-76 POS-80

LPT Settings
LPT1

COM Settings
COM1 19200 RTS

NET Set

Local IP: 192 . 168 . 123 . 148 Refresh Auto Set Ip

Printer IP: 192 . 168 . 123 . 100 Connect Ping

New IP: 192 . 168 . 1 . 100 Set New IP NetMonitor


New ID: 0 . 0 . 0 . 0 New ID (Set last four ID)

Content: NO. Rep: 1 HEX Clear AutoSend Cyc 500 ms CutPaper

1	2	3
---	---	---

```
WLAN SSID "TEST"  
WLAN WPA "12345678"  
WLAN IP "192.168.1.98","255.255.255.0","192.168.1.1"
```

Print
Cut Paper
Open cash drawer
Traditional
Driver Print
Advanced
中文简体

 POS printer test tool V3.2

2020-09-10 12:08:25
Power by Lee (C) 2020

После настройки WLAN принтер автоматически перезагрузится, и, пожалуйста, распечатайте страницу самопроверки, чтобы проверить информацию о WIFI.