

Руководство по эксплуатации

## Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 840S**



*Paper shredder  
840 S*



**Instruction Book** **Product Warranty**

You will use Paper shredder 840S850C properly by this manual.  
Please reading before using and  
following the steps listed on the manual for safety.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

## Внешний вид и описание



### Меры предосторожности

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> Уничтожайте не более 20 листов бумаги одновременно</li> <li> Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов</li> <li> Избегайте попадания волос в проем загрузки документов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем</li> <li> Избегайте попадания одежды в проем загрузки</li> <li> Не держите рядом легковозгорающиеся средства</li> </ul> |
|---|--|

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

#### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

#### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

#### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 4 мм

#### Максимум:

Макс. количество листов А4 \_\_\_\_\_ 20

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 20/30 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более  $80 \text{ г}/\text{м}^2$ , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Работа с аппаратом

Работа с бумагой:



Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Откройте защитную крышку и зафиксируйте ее : внутри вы обнаружите проем для загрузки бумаги.



Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.




Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожение бумаги.



Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## Работа с пластиковыми картами и CD




Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- ⚠ \*** Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
  - \* Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

## Устранение неисправностей

### 1. Переход



Симптом : загорается индикатор перегрева

Решение : Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

### 2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается индикатор прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.


### 3. Застревание Бумаги



Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети.



Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "R" и возобновите работу

### 4. Открытая корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

### 5. Полная корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение: откройте дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.  
\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.